

Productinformatie



Meer informatie en grotere foto's zijn te vinden op onze [webpagina](#).

LEDsert G5 tbv. Padvinder

Met de LEDsert G5 led module is het Indal / Philips Padvinder armatuur eenvoudig uit te rusten met hoogwaardige led techniek.

Dit type armatuur, ook wel Pathfinder genoemd, staan met name langs fiets- en achterpaden, bruggen, voetgangerszones en smalle straten. Voor dit armatuur leveren wij led inserts, welke eenvoudig gemonteerd kunnen worden in plaats van de bestaande lichtbron(nen). Het aanbrengen van LEDsert modules is buitengewoon snel te doen.



De in Nederland geproduceerde retrofit module is solide opgebouwd met hybride techniek, mede waardoor een lange levensduur gegarandeerd is. Door ombouw van het armatuur naar led kan het nog jaren lang dienst doen. Goed voor het energieverbruik, de onderhoudskosten en..... het milieu.

Indien gewenst, dan monteren wij de module voor u in nieuwe armaturen zodat ook nieuwe armaturen van het door u gewenste type, voorzien zijn van onze hoogwaardige ledtechniek.

Dit product leveren wij inclusief 5 jaar projectgarantie.

Specificatie

Productnaam	LEDsert G5	
Lichtbron	Cree XT-E	
Lichtkleur (standaard)	3.000 K	
Levensduur led (L80)	50.000 uur	
Voltage	230 Volt AC	
CRI	> 82%	
Gewicht	circa 700 gram	
Type	LEDsert G5 12 Watt	LEDsert G5 17 Watt
Opgenomen vermogen	12 Watt	17 Watt
Lichtstroom	1.210 lumen	1.800 lumen
Power Factor	> 0,92	> 0,96

Uitvoeringen

Leverbaar in diverse verschillende vermogens tussen de 6 Watt en 26 Watt. Daarnaast is de module leverbaar met andere lichtkleuren en zijn ze geschikt voor gebruik met de gangbare besturingssystemen ten behoeve van dynamische dimming of smart lighting. Tevens is het mogelijk om een voorziening voor een afvallende voeding, mAV genaamd, op te bouwen waarbij het mogelijk is om beide vermogens separaat in te stellen.

Afbeeldingen

